

Technical drawing of a 100W LED light fixture, showing top and side views with dimensions and callouts.

Top View Dimensions:

- Outer diameter: $\phi 87$
- Inner diameter (hole): $\phi 20$ (電源用) (Power use)
- Distance between mounting holes: 66.7
- Mounting hole size: 5×10長穴 (取付用) (5×10 long hole (mounting use))

Side View Dimensions:

- Overall height: 175
- Height from base to mounting hole: 105
- Height from base to LED chip: 24
- Base diameter: $\phi 70$
- Base hole diameter: $\phi 50$
- Base thickness: 14
- Distance from base to LED chip: 90
- Distance from base to mounting hole: 50
- Distance from base to LED chip: 108

Callouts:


- 1: Mounting hole (5×10長穴)
- 2: Mounting hole (5×10長穴)
- 3: Mounting hole (5×10長穴)
- 4: LED chip
- 5: LED chip
- 6: LED chip

Angles:

- 360° (rotation around mounting hole)
- 20° (angle of LED chip)

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面・壁面・傾斜天井取り付け専用器具です。
指定外取り付けは火災・感電・落下の原因となります。

・被照射面との距離は0.1m以上離してください。



- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光される場合は適合調光器具型番を別途ご確認ください。
- ・1回路当たりの最大接続台数は20台までです。
(調光器未接続・定格15A配線器具使用時)

＜調光器適合表＞

使用ランプ名 (E11)	調光器品番・シリーズ	1回路あたりの接続台数	インターフェース
LDR6※-M-E11/D/W, (B) R90 LDR9※-M-E11/D/W, (B) /70(10)/R90	グラフィックアイ QSシリーズ (LITRON製)	1~20台 (100V) ※2	マルチパワーモジュール ※1

※ その他の適合調光器の接続については当村ホームページにて最新情報を確認ください。

適合ランプ			
非調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (Φ50)	LDR6L -M-E11/W, (B)/R90	No.278E・278F
	LED電球ダイクロハロゲン形 40Wクラス (Φ50)	LDR4L -M-E11/D/C/R90	No.278N
調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (Φ50)	LDR6N-M-E11/D/W, (B)R90	No.278AN・278BN
		LDR6WW-M-E11/D/W, (B)/R90	No.278AW・278BW
		LDR6L -M-E11/D/W, (B)/R90	No.278AL・278BL
		LDR6N-W-M-E11/D/W, (B)/R90	No.278CN・278DN
		LDR6WW-W-E11/D/W, (B)/R90	No.278CW・278DW
		LDR6L-W-E11/D/W, (B)/R90	No.278CL・278DL
		LDR6L-M-E11/D/W, (B)/R90	No.298P・298R
	LED電球ダイクロハロゲン形 75Wクラス (Φ70)	LDR9N-M-E11/D/W, (B)/70/R90	No.279AN・279BN
		LDR9WW-M-E11/D/W, (B)/70/R90	No.279AW・279BW
		LDR9L-M-E11/D/W, (B)/10/R90	No.279AL・279BL

- ・非調光型のLED電球は調光器のついている回路では使用できません。
- ・調光器は当社LED器具用調光器（位相制御）をご使用ください。
- ・調光器を使用する場合はセンサは併用できません。

[illegible]